

# Gigaset E560HX

## Das Premium-Großtastentelefon

- Universal-Mobilteil zur Erweiterung von:
  - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
  - Routern mit DECT CAT-iq 2.0 (z.B. Telekom Speedport W724V, TP-LINK, o2 HomeBox 2)
  - Gigaset DECT-Basisstationen
  - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- „Extra-Laut“-Taste zur Verdopplung der Hörerlautstärke
- Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- Exzellente Akustik In HD Voice
- Beleuchtetes Panorama-Farbdisplay mit extragroßer Ziffernanzeige
- Zusätzliche optische Anrufsignalisierung durch LED-Blitze
- 4 Zielwahl-Tasten für wichtige Telefonnummern



### Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/kompatibilitaet).

- falls die erste gewählte Telefonnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E560HX automatisch die nächste Nummer; die Rufannahme eines Notrufes erfolgt durch die Betätigung der Ziffer 5 am gerufenen Telefon

## Audio-Qualität

- Brillante Audio-Qualität (HD-Voice, CAT-iq 2.0 zertifiziert)
- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke am Mobilteil
- „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- Freisprechen am Mobilteil
- Hörerätkompatibel

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- 4 Zielwahl-Tasten am Mobilteil für wichtige Telefonnummern
- Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern

## SOS-Funktion

- Zum Absetzen eines Notrufes über Ziel-Taste „A“ am Mobilteil und Basisstation
  - an bis zu vier verschiedene Telefonnummern

## Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display  
39 x 32 mm (H x B), 128 x 160 Pixel
- Beste Lesbarkeit
  - Beleuchtung: weiß
  - hoher Kontrast
  - extra große Ziffernanzeige (Jumbo Zahlen)
- Datum und Uhrzeit
- Digital-Uhr im Standby
- Feldstärke und Akkuladeanzeige
- Menü-Tastenanzeige für einfache Bedienung
- Anzeige der Gesprächsdauer

## Anrufanzeige und -signalisierung

- Optische Anrufanzeige
  - per Lichtblitz am Mobilteil
  - am Display
  - blinkende „Hörer“-Taste (grüne LED)
- Anrufanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Einstellbare Klingel melodien
  - 19 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen + AUS

- Tag-/ Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nr. werden nur optisch signalisiert
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe im Display
- Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

## Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- Taste für Taschenlampe
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über \*-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über symbol- und textbasierte Menüs und Funktionstasten

## Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Anruf-LED am Mobilteil, auch als Taschenlampe nutzbar
- Raumüberwachung (Baby-Phone)  
bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf an extern, z.B. Mobiltelefon, oder intern an alle Mobilteile
- Wecker mit eigener Melodie
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

## Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0, SUOTA (Software Update over the Air – falls vom Router unterstützt), HD Voice	
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Standby: bis zu 320 Std.</li> <li>○ Sprechzeit: bis zu 14 Std.</li> <li>○ Akku: 2 x AAA (NiMH)</li> <li>○ Ladezeit: ca. 7,5 Std.</li> <li>○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Gebäuden: bis zu 50 m</li> <li>- im Freien: bis zu 300 m</li> </ul> </li> <li>○ Abmessungen: 170 x 55 x 30 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 140 g</li> </ul>	
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil</li> <li>○ Abmessungen: 75 x 70 x 35 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 40 g</li> <li>○ Ladeschale geeignet für Wandmontage</li> </ul>	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 Mobilteil Gigaset E560HX</li> <li>○ 1 Ladeschale</li> <li>○ 1 Steckernetzteil</li> <li>○ 2 AAA-Akku (NiMH)</li> <li>○ 1 Akku-Deckel</li> <li>○ 1 Bedienungsanleitung</li> </ul>	
Gerätefarbe	Platin	
Datenblatt-Version	07.06.2016	