



AOpen AH Serie

AOpen AH15

Portable LED Projektion in edlem Design



- Auflösung: 720p (1.280 x 720 px)
- Helligkeit: 400 (Standard) Lumen
- Kontrast: 10.000:1
- Lampenlebensdauer max. (Std.): 20.000 (Standard), 30.000 (eco)
- Herstellergarantie: 2 Jahre PickUp-Service, 1 Jahr auf die Lampe, 5 Jahre auf den DLP Chip
- Anwendungsempfehlung: Entertainment für Zuhause und Unterwegs




LED LAMP



Built-in Battery



MULTIMEDIA READER



Keystone Correction



USB Type-C™



Bestellinformationen

| | |
|------------|---------------|
| Modell | AH15 |
| Artikelnr. | MR.JT611.001 |
| EAN | 4710180897548 |

Mitgeliefertes Zubehör

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Netzkabel an IEC 320 C13 | 1x (Euro- & UK-Stecker) |
| IR Fernbedienung inkl Batterien | 1x |
| Schnellstartanleitung gedruckt | 1x |

Technische Spezifikationen

| | |
|---------------------------------|---|
| Projektionstechnologie | DLP |
| DLP Chip | 0,30" |
| Version | DMD |
| Auflösung | 720p (1.280 x 720 px) |
| Seitenverhältnis | 16:9 (nativ) / 4:3 (unterstützt) |
| Kontrast | 10.000:1 |
| Farbdarstellung | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit | 400 (Standard) Lumen |
| Fokus / Brennweite | F = 0,35 |
| Projektionsgröße (Diagonale) | 0,61 ~ 2,54 m |
| Projektionsabstand | 0,70 ~ 3,00 m |
| Projektionsverhältnis | 1,33:1 |
| Zoom / Digital-Zoom | - |
| Bildverschiebung (Offset) | 100 % |
| Horizontal- / Vertikalfrequenz | 33,2 kHz / 50 ~ 60 Hz |
| Projektions-Modi | 360° Projektion |
| Lampe / Typ | RGBLED |
| Lampenlebensdauer max. (Std.) | 20.000 (Standard), 30.000 (eco) |
| Integrierter Akku | 4.000 mAh mit bis zu 2 Stunden Nutzungsdauer |
| Trapez-Korrektur (Keystone) | +/- 15° (vertikal) manuell & automatisch |
| Lautsprecher | 2x 5 Watt (passive Radiatoren) |
| Gewicht / inkl. Verpackung (kg) | 0,76 kg / 1,90 kg |
| Abmessungen / Verpackung (mm) | 86 x 86 x 136 / 218 x 198 x 10 |
| Stromverbrauch | 36 (Standard), 27 (eco), < 0,5 Watt (Standby) |
| Geräuschentwicklung | 30 (Standard) dB |
| Gleichmäßigkeit (%) | 85 % |

Optionales Zubehör

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Acer CastMaster Buttons | 4710180557206 / MC.40511.00N |
| Acer CastMaster Touch | 4710180784336 / MC.40511.00Y |

Garantie

| | |
|--------------------|--|
| Herstellergarantie | 2 Jahre PickUp-Service, 1 Jahr auf die Lampe, 5 Jahre auf den DLP Chip |
|--------------------|--|

Anwendungsempfehlung

| | |
|----------------------|---|
| Anwendungsempfehlung | Entertainment für Zuhause und Unterwegs |
|----------------------|---|

Projektionsabstandsrechner

| | |
|----------------------------|--|
| Projektionsabstandsrechner | www.acer.com/ac/de/CH/content/acer-projection-calculator |
|----------------------------|--|

Eingänge

| | |
|----------------|-------------------|
| HDMI mit HDCP | 1x |
| USB Type-C | 1x (Bild & Laden) |
| SD Kartenleser | 1x (Mikro) |

Ausgänge

| | |
|---------------------------|--------------------|
| USB Typ A | 1x |
| Audio out Klinke (3,5 mm) | 1x (Kopfhörer out) |

Acer CastMaster Präsentationssystem

Acer CastMaster Buttons (WPS-1)

MC.40511.00N
Receiver mit Projektor & Transmitter mit Endgerät verbinden - und sofort präsentieren. Plug & Play, keine Software oder Internetverbindung notwendig und bis zu 4 Picture-in-Picture.



Acer CastMaster Präsentationssystem

Acer CastMaster Transmitter für WPS-1 (HDMI)

MC.40511.00P
Erweitern Sie Ihr Acer CastMaster System (WPS-1) mit einem weiteren Transmitter, um von noch mehr Endgeräte kinderleicht zu präsentieren.



Acer CastMaster Präsentationssystem

Acer CastMaster Touch (WPS-2)

MC.40511.00N
Receiver mit Projektor & Transmitter mit Endgerät verbinden - und sofort präsentieren. Plug & Play, keine Software oder Internetverbindung notwendig und Host Kontrolle.



Acer CastMaster Präsentationssystem

Acer CastMaster Transmitter für WPS-2 (HDMI)

MC.40511.00U
Erweitern Sie Ihr Acer CastMaster System (WPS-2) mit einem weiteren Transmitter, um von noch mehr Endgeräte kinderleicht zu präsentieren.



Acer CastMaster Präsentationssystem

Acer CastMaster Transmitter für WPS-2 (USB Type-C)

MC.40511.00X
Erweitern Sie Ihr Acer CastMaster System (WPS-2) mit einem weiteren Transmitter, um von noch mehr Endgeräte kinderleicht zu präsentieren.



Integrierter Akku



Built-in Battery

Mit dem in den Projektor integrierten Akku können Sie jederzeit und überall projizieren.

Sie benötigen kein Stromkabel sowie keine Steckdose in der Nähe und auch das Signalkabel entfällt komplett.

Genießen Sie komplette Filme oder halten Sie diverse Präsentationen ohne den Akku laden zu müssen und ohne jegliche Kabel mitführen zu müssen.

Instant Pack



InstantPack garantiert für die Lampensicherheit der Acer ColorBoost Projektoren. Die aktuellen Lampen von namhaften Herstellern wie Osram und Philips nehmen bei plötzlichem Stromverlust keinen Schaden. (Acer empfiehlt, den Projektor bis zum Stillstand des Lüfters mit Strom zu versorgen) Die Lampengarantie beträgt 1 Jahr ohne Stundenbegrenzung.

Multimedia Playback



Multimedia Playback: Projizieren Sie Bilder, Videos, Musik, Office Dateien oder PDF-Dokumente direkt vom USB Stick. Sie müssen nicht einmal mehr Ihren PC anschalten!

360° Projektion



360 degree projection

Die 360° Projektion bietet Ihnen höchste Flexibilität und ermöglicht es Ihnen den Projektor in allen Lagen zu verwenden sowie interessante Installationen zu realisieren. Sie können z.B. von der Decke des Raumes auf den Fußboden oder einen Tisch projizieren oder den Projektor seitlich montieren, um hochkant zu projizieren.

Acer Smart Format Technologie



SmartFormat

Die Acer SmartFormat-Technologie unterstützt eine Vielzahl von Eingangssignalen, wodurch ein Umschalten am Notebook/PC, DVD Player und Receiver entfällt. Signale bis 1080p können Acer ColorBoost Projektoren mit HDMI* durch Acer SmartFormat-Technologie angenommen und komprimiert wiedergeben werden.

*Modellabhängig

Acer Smart Format Technologie



SmartFormat

Die Acer SmartFormat-Technologie unterstützt eine Vielzahl von Eingangssignalen, wodurch ein Umschalten am Notebook/PC, DVD Player und Receiver entfällt. Signale bis 1080p können Acer ColorBoost Projektoren mit HDMI* durch Acer SmartFormat-Technologie angenommen und komprimiert wiedergeben werden.

*Modellabhängig

Acer Smart Format Technologie



SmartFormat

Die Acer SmartFormat-Technologie unterstützt eine Vielzahl von Eingangssignalen, wodurch ein Umschalten am Notebook/PC, DVD Player und Receiver entfällt. Signale bis 1080p können Acer ColorBoost Projektoren mit HDMI* durch Acer SmartFormat-Technologie angenommen und komprimiert wiedergeben werden.

*Modellabhängig