

# Akku-Kombihammer

## DHR283ZWJU

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

**Bürstenloser Kombihammer mit Schnellwechselfutter und AWS**

Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS, Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung. Der 2 x 18 V-Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Durch die AFT-Funktion stoppt der Motor automatisch bei einer Blockade. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm.



### Technische Details

Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Einzelschlagstärke	2,9 J
Idealer Bohrbereich (Beton)	10 - 18 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	28 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Transportkoffer	✓
Seitengriff	✓
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	103 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	92 dB(A)

**EAN 0088381857895**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)

### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit leuchtstarker LED



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

126882-3

Seitengriff kpl.



198993-4

Bohrer-/Meißelfett



199138-7

Schnellwechselfutter SDS-PLUS



199139-5

Schnellwechselfutter



199585-2

Staubabsaugung DX09



331886-4

Tiefenanschlag



424474-5

Dichtung



821552-6

MAKPAC Gr. 4



835A32-2

Tiefziehteil f. MAK PAC



443122-7

Lappen



821552-6

MAKPAC Gr. 4



## Service

## Optionales Zubehör

126882-3

Seitengriff kpl.



198993-4

Bohrer-/Meißelfett



199138-7

Schnellwechselfutter SDS-PLUS



199139-5

Schnellwechselfutter



199585-2

Staubabsaugung DX09



331886-4

Tiefenanschlag



424474-5

Dichtung

