



Acer S-Serie

Acer S1386WH

Der Acer S1386WH Kurzstanz-Projektor bietet die große Projektion bei minimalem Abstand in Meeting- und Klassenräumen sowie Zuhause bei Film, Spiel und Fernsehen.

Durch die spezielle Kurzstanzlinse projiziert der Acer S1386WH bei einem Abstand von nur 90cm ein Bild mit nativer HD Auflösung und einer Diagonale von mehr als zwei Metern.

Besonders smart machen den Acer S1386WH die AC Power On & die I/O Power On Funktion, welche es ermöglichen, dass der Projektor sich automatisch einschaltet, sobald entweder eine Stromquelle angelegt wird oder der Projektor ein Signal per HDMI oder VGA zugespielt bekommt. Sie brauchen den Projektor nicht mehr separat einzuschalten.



- Auflösung: WXGA (1.280 x 800 px)
- Helligkeit (ANSI Lumen): 3.600 / 2.880 eco
- Kontrast: 20.000:1
- Lampenlebensdauer max. (Std.): 5.000 / 6.000 eco / 10.000 extr. eco
- Herstellergarantie: 3 Jahre PickUp-Service, 1 Jahr auf die Lampe, 5 Jahre auf den DLP Chip



Resolution



Brightness



HDMI 3D



I/O Power On



AC power on



ColorBoost 3D



ColorSafe Vii



Acer S1386WH

SPEZIFIKATIONEN



Bestellinformationen

Modell	S1386WH
Artikelnr.	MR.JQU11.001
EAN	4713883722711

Technische Spezifikationen

DLP Chip	BrilliantColor™ 0.65" DarkChip™ 3 DMD
Auflösung	WXGA (1.280 x 800 px)
Seitenverhältnis	16:10 (nativ), umschaltbar auf 4:3 und 16:9
Kontrast	20.000:1
Farbdarstellung	1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (ANSI Lumen)	3.600 / 2.880 eco
Fokus / Brennweite	F = 2.80 / F = 7.51mm
Projektionsgröße (Diagonale)	0,91 - 7,62m
Projektionsabstand	0,4 - 3,4m
Projektionsverhältnis	0,52:1
Horizontal- / Vertikalfrequenz	15k - 100k Hz / 24 - 120 Hz
Projektions-Modi	Rück-/Front- sowie Deckenmontage mit Rück-/Front-Projektion
Lampe / Typ	220 W Osram P-VIP
Lampenlebensdauer max. (Std.)	5.000 / 6.000 eco / 10.000 extr. eco
Trapez-Korrektur (Keystone)	+/-40 Grad (Vertikal), manuell
Lautsprecher	1x 16 Watt
Gewicht / inkl. Verpackung (kg)	3,10 / 3,80
Abmessungen / Verpackung (mm)	313 x 255 x 114 / 400 x 340 x 168
Zoom / Digital-Zoom	2x
Stromverbrauch	270 W < 0,5 Watt Bereitschaft
Geräuschentwicklung	32 / 24 dB eco
Gleichmäßigkeit (%)	85
Features	AC Power On, Auto Shutdown, ColorBoost 3D, ColorSafe II, Customizable Startup Screen, DLP 3D ready, HDMI 3D ready, HDMI Power On, Installation Menu, Instant Resume, Loop Through, PIN Security, SmartFormat, Top-Loading Lamp, Original 24p Wiedergabe, Wall-Color Compensation

Eingänge

HDMI/ MHL mit HDCP	1x
VGA analog D-Sub	1x
Composite Video RCA	1x
Audio in Klinke 3.5mm	1x
RS232	1x

Ausgänge

USB Typ A	1x DC Out 5V
Audio out Klinke	1x
D-Sub für (Monitor Loop Through)	1x
12V Leinwandsteuerung	-

Mitgeliefertes Zubehör

PIN Sicherheitskarte	1x
Netzkabel an IEC 320 C13	1,8m
VGA Kabel 15pol	1,8m
IR Fernbedienung inkl Batterien	1x mit Laserpointer & PgUp/PgDn Funktion
Linseklappe	1x
Tasche	1x
Gebrauchsanweisung auf CD	1x
Schnellstartanleitung gedruckt	1x

Optionales Zubehör

Ersatzlampe	Art.-Nr.: MC.JQH11.001 EAN: 4713883594042
Universelle Deckenhalterung kurz	Art.-Nr.: MC.JLC11.002 EAN: 4713147892877
Acer WirelessCAST	Art.-Nr.: MC.JKY11.007 EAN: 4713147653638

Garantie

Herstellergarantie	3 Jahre PickUp-Service, 1 Jahr auf die Lampe, 5 Jahre auf den DLP Chip
--------------------	--

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2019 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.