

Fujitsu empfiehlt Windows 10 Pro.

Datenblatt

FUJITSU Tablet STYLISTIC Q7311

Tablet-Mobilität trifft auf Notebook-Produktivität

Das FUJITSU Tablet STYLISTIC Q7311 ist ein äußerst robustes und sicheres 2-in-1-Gerät mit Ansteck tastatur, das den Ansprüchen mobiler, professioneller Benutzer von heute bestens gerecht wird. Das 33,8 cm (13,3 Zoll) FHD-Anti-Glare-Display unterstützt Stift- und Fingereingaben. Die neueste, 11. Generation der Intel® Core™ i7 vPro® Prozessortechnologie und Intel® Thunderbolt™ 4 garantieren auch unterwegs eine exzellente Leistung.

Verbindet die Mobilität eines Tablets und die Produktivität eines Notebooks in einem Gerät – wo auch immer Sie sich aufhalten

Das robuste, IP42-konforme Gehäuse mit verstärkten Kanten und Anschlusskappen schützt Ihr Gerät auch außerhalb des Büros vor Beschädigung.

- Hochrobustes IP42-konformes Gehäuse mit verstärkten Ecken
- Anschlusskappen, die die Schnittstellen wie das neue Intel® Thunderbolt™ 4 vor dem Eindringen von Wasser schützen
- Optional beleuchtete Docking-Tastatur mit LAN- und Ladeanschluss
- Optionales TPU Cover zur Steigerung der Widerstandsfähigkeit
- Immer verbunden und sofort einsatzbereit

Komfort bei der Arbeit

Unterzeichnen Sie Dokumente rechtssicher. Der Stift wird automatisch innerhalb von Sekunden aufgeladen, wenn er sich in seinem Stiffach befindet, dort kann er zudem nicht verloren gehen.

Einsatzbereit, wann immer Sie es brauchen.

- 33,8 cm (13,3 Zoll) Full HD-Touchscreen mit Blendschutz
- Unterstützung von Stiften mit 4K-Druckstufen
- Stiffach mit Induktionsladefunktion

Schlank, agil und sicher

Mehr Freiheit für sicheres Arbeiten von überall und zu jeder Zeit, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Datenschutz – integrierte Infrarotkamera mit Unterstützung von Windows Hello, Fingerprint-Sensor und SmartCard-Leser schützen Ihr Gerät und machen es so sicher wie eine Villa.

- Mit einem Gewicht ab 800 Gramm bietet das Gerät eine ultimative Mobilität
- Fingerprint-Sensor und Infrarotkamera mit Unterstützung von Windows Hello
- SmartCard-Leser
- Kensington-Schloss-Unterstützung
- Bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit
- Intel® Iris® Xe Graphics



Komponenten

Basiseinheit	STYLISTIC Q7310
Betriebssysteme	
Betriebssystem vorinstalliert	Windows 11 Pro. Fujitsu recommends Windows 11 Pro for business. Windows 11 Home Windows 10 Pro. Fujitsu recommends Windows 11 Pro for business.
Betriebssystemkompatibel	FREE Upgrade to Windows 11* *Upgrade timing may vary by device. Features and app availability may vary by region. Certain features require specific hardware (see aka.ms/windows11-spec).
Betriebssystem – Hinweise	Für die Windows 11 Home Edition wird eine Internetverbindung und ein Microsoft-Konto benötigt (https://account.microsoft.com/account) Für alle Windows 11 Editionen wird eine Internetverbindung für das Durchführen von Updates und zum Herunterladen und Nutzen einiger Funktionen benötigt. Für manche Funktionen wird ein Microsoft-Konto benötigt. Unterstützung von Windows 10: Nach dem Ende des Produktlebenszyklus werden alle zukünftigen Releases von Windows 10 über einen Zeitraum von höchstens 5 Jahren weiterhin von FUJITSU getestet und unterstützt – abhängig von der verfügbaren Verlängerung von Hardware Services im Rahmen der TopUp-Leistungen der FUJITSU Garantie. Ausführliche Informationen finden Sie im „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support“ unter http://support.ts.fujitsu.com .
Prozessor	
	Intel® Core™ i7-1185G7-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads)
	Intel® Core™ i5-1145G7-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads)
	Intel® Core™ i5-1135G7-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads) *
	*Prozessor nur für Handel, KMU, Bildungswesen und Regierung
Festplattenlaufwerke (intern)	
	SSD PCIe, SSD 512 GB Value PCIe G3 M.2 FDE, SED
	SSD PCIe, SSD 512 GB MS PCIe G3 M.2 FDE, SED
	SSD PCIe, SSD 256 GB Value PCIe G3 M.2 FDE, SED
	SSD PCIe, SSD 1 TB Value PCIe G3 M.2 FDE, SED
	SSD PCIe, SSD 1TB MS PCIe G3 M.2 FDE, SED
Festplatte – Hinweise	Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte. Die verfügbare Kapazität kann variieren und hängt auch von der verwendeten Software ab. Bis zu 20 GB Festplattenplatz für Systemwiederherstellung reserviert
Add-on-Schnittstellenkarten/-Komponenten (optional)	
4G/LTE (Option)	(Downlink speed up to 300 Mbit/s, Uplink speed up to 150 Mbit/s)
Display	33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, FHD, 1.920 x 1.080 Pixel, Anti-Glare-Touchscreen, 400 cd/m ² , 1500:1
Multimedia	
Kamera	Vorne: HD-Kamera (0,9 MP) mit LED Vorne: Kamera (0,9 MP) mit Unterstützung von Windows Hello mit LED Hinten: 5 MP mit LED

Basiseinheit

Basiseinheit	STYLISTIC Q7310
Allgemeine Systeminformationen	
Chipsatz	Integriert in CPU
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (min.)	8 GB

Allgemeine Systeminformationen

Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.)	16 GB
Speicher – Hinweise	8 GB onboard oder 16 GB onboard Unterstützung für Dual Channel LPDDR4x (4.266 MHz)
LAN - Hinweise	Virtuelle MAC-Adresse. LAN-Anschluss über optionales Tastatur-Docking, Cradle oder optionales USB- zu LAN-Adapterkabel
Integriertes WLAN	Intel WiFi 6 AX201 – WLAN, BT, SRD Kat. 1
BIOS-Version	UEFI Specification 2.7
BIOS-Funktionen	InsydeH2O BIOS
Audiotyp	On Board
Audiocodec	Realtek ALC255
Audiofunktionen	2 x Digital-Array-Mikrofone, 2 x integrierter Lautsprecher (Stereo)
Wasserdicht / spritzwassergeschützt	IP42
Desinfizierbar	nein
Gemäß MIL-STD getestet	Ja, ausgewählte MIL-STD-810H-Tests bestanden. Testergebnisse nach MIL-STD-810H sind keine Garantie der zukünftigen Leistung unter identifizierten Testbedingungen. Zufällige Schäden sind nicht durch die normale, eingeschränkte weltweite Garantie abgedeckt.

Display

Diagonalgröße	33,8 cm (13,3 Zoll)
Displaytechnologie	IPS
Display-Typ	Anti-Glare-Touchscreen
Displayauflösung – Typ	FHD
Helligkeit – typisch	400 cd/m ²
Kontrast – typisch	1500:1
Betrachtungswinkel (H/V) - typisch	178°/178°
Display - Hinweise	Wide-View High-Bright LED-Display (hervorragende Darstellungsqualität im Freien) Integrierter Sensor für Umgebungslicht für die automatische Anpassung der Hintergrundbeleuchtung an die Arbeitsplatzbedingungen. Gehärtetes Glas
Sensoren	Sensor für Umgebungslicht Kompass Gyroskop Näherung
Digitizer/Touch-Technologie	Wacom Digitizer für Stifteingabe (AES) plus kapazitiver 10-Finger-Multitouch-Bildschirm
Stift	AES 4K-Druckpegel Stiftfach Induktionsladen
Umgebungslichtsensor	Integriert
Hinweise: Sensor für Umgebungslicht	Wenn aktiviert, regelt der Umgebungslichtsensor automatisch die Hintergrundbeleuchtung des Displays

Grafik

Basiseinheit	STYLISTIC Q7310
TFT-Auflösung (HDMI)	bis zu 4.096 x 2.160 bei 60Hz
Markenname der Grafikkarte	Intel® Iris® Xe Graphics (mit Dual-Channel-Speicher)
Grafikeigenschaften	Unterstützung für viertes Display (3 x externe Displays, 1 x internes Display) Unterstützung für HDCP DirectX® 12 OpenGL® 4.5
Grafikhinweise	Shared Memory abhängig von der Hauptspeichergröße und vom Betriebssystem 3D-Beschleuniger

Schnittstellen

DC-Eingang	1
Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer	1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang)

Schnittstellen

Audio: Line-Eingang/Mikrofon	1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang)
Interne Mikrofone	2 x Digital-Array-Mikrofone
USB 2.0 gesamt	1
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt	1
USB 3.1 Gen2 gesamt	1 (USB Typ C)
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) insgesamt	1x Typ-A
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) insgesamt	1 (USB Type C), Thunderbolt™ 4
USB 4.0 Gen 3 (20 Gbit/s) insgesamt	1 x Typ C Intel® Thunderbolt™ 4 (mit Power Delivery-Funktionalität)
USB-C	1 USB 4 Gen3 Thunderbolt™ 4, Power Delivery (15 W)
HDMI	1 v1.4
Ethernet (RJ-45)	1
Speicherkarten-Steckplätze	1 (USH-II) SD 4.0 Standard SD/microSD-Karte: 2 GB SDHC/microSDHC-Karte: 32 GB SDXC/microSDXC-Karte: 2 TB Geschwindigkeitsklasse: bis zu UHS-II (156 MB/s)
SmartCard-Steckplatz	optional
SIM-Kartensteckplatz	1 (Nano-SIM, nur für Modelle mit integriertem 4G/LTE-Modul)
eSIM-Karte	unterstützt
Schnittstellenmodul - Hinweise	LAN und VGA verfügbar über Konvertierungskabel.
Docking-Anschluss für Port-Replikator	1 (Cradle)
Kensington-Schloss-Unterstützung	1

Port-Replikator-Schnittstellen (optional):

	USB-C PR	Dockingstation
DC-Eingang	19 V/90 W erforderlich	1 (19 V)
Netzschalter	1	---
Audio: Line-Eingang	---	1
Audio: Line-Ausgang	---	1
Audio: Kommentare	1 kombinierter Anschluss für Headset	---
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) insgesamt	---	3
DisplayPort	1x V1.2	1
VGA	1	1
HDMI-Text	1	---
Schnittstellen – Hinweise	3 x Typ-A - 5V/0,9 A, 4,5 W 1 x Typ-C - 15 W 1 x Typ-C – bis zu 60 W (PD v2.0-1.1) Leistungsabgabe zum Client oder 4,5-W-Einspeisung	---
Kensington-Schloss-Unterstützung	nein	1
Ethernet (RJ-45)	1	1 (10/100/1000)
Hinweise	Die Anzahl der gleichzeitig verwendeten Displays und deren mögliche Auflösungen und Frequenzen hängen von der Art des mobilen Systems und der Displayschnittstelle ab. Bitte lesen Sie immer auch das Handbuch des zugehörigen Clients.	---

Wireless-Technologien

Antennen	2 x Dual-Band für WLAN, 2 x für LTE, Bluetooth gemeinsam mit WLAN
Bluetooth	V5.1
Integriertes WLAN	Intel WiFi 6 AX201 – WLAN, BT, SRD Kat. 1
WLAN-Verschlüsselung	WPA/ WPA2 /WPA3 (Wi-Fi Protected Access)
WLAN – Hinweise	Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen.
Integriertes WWAN	LTE Sierra Wireless EM7421 (Kat.7) – UMTS, LTE

Wireless-Technologien

WWAN-Hinweise	Mit GPS-Funktionalität Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. LTE-Verbindungsmanager (wenn mit 4G/LTE konfiguriert)
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stromversorgung

Netzteil	19 V / 65 W (3,42 A) 20 V / 65 W (3,25 A) Typ C
Hinweise	65-W-Netzteil für die Verwendung mit dem System/ min. 90-W-Netzteil für die Verwendung mit der Cradle
Nennspannungsbereich	100 V - 240 V (AC-Eingang)
Nennfrequenzbereich	50 Hz - 60 Hz
Erstakku	Li-Ionen-Akku, 3 Zellen, 38 Wh
Akkufunktionen	Quick Charge: 80 % in 1 Std.
Laufzeit Erstakku	10 h
Akku – Hinweise	Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2018. Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedriger sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung. Die Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab.

Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen

Maße (B x T x H)	315 x 200,9 x 10,5 mm 12,4 x 0,79 x 0,42 Zoll
Gewicht	ab 796 g nur Slate, Gewicht abnehmbare Tastatur ab 568 g kg
Gewicht (lbs.)	ab 794 g (1,75 lbs.) nur Slate, Gewicht der abnehmbaren Tastatur ab 567 g (1,25 lbs.) lbs
Gewicht – Hinweise	Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5 - 35 °C (41 - 95 °F); Verpackt -10 - 60 °C (14 - 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit), Verpackt: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit)
Produkt	STYLISTIC Q7311
Deutschland	GS
Europa	CE CB
USA/Kanada	FCC (abhängig von der Konfiguration)
Global	TCO Certified 8.0 EPEAT® Silver (bestimmte Regionen), je nach Konfiguration Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL) Erfüllt MIL-STD-810H RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) WEEE (Waste electrical and electronical equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten)
Russland	EAC
China	CCC
Einhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Weitere Software

Weitere Software (vorinstalliert)	Adobe® Reader® (pdf-Reader) CyberLink YouCam (Webcam-Software) Fujitsu Display Manager Fujitsu DeskUpdate (Treiber- und Utility-Tool) ShockSensor Utility Energiesparfunktion Fujitsu Plugfree Network (Network-Management-Utility) Online-Benutzerdokumentation Easy Guide Microsoft Office (1 Monat Testversion für Neukunden von Microsoft® Office 365. Microsoft Office kaufen.)
Weitere Software (optional)	Recovery DVD für Windows® Drivers & Utilities DVD (DUDVD) optional CyberLink PowerDVD BD (Wiedergabesoftware für Blu-ray Disc™) CyberLink PowerDVD DVD (Wiedergabesoftware für DVD) CyberLink YouCam (Webcam-Software) Nero (Archivierung- und Brennsoftware)

Weitere Software

Zusätzliche Software (Hinweise)	Die Verwendung zusätzlicher Software unterliegt der proaktiven Zustimmung zur jeweiligen für die betreffende Software geltenden Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, unabhängig davon, ob sie vorinstalliert oder optional ist. Dies gilt auch für alle verfügbaren Patches.
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manageability

Manageability-Technologie	DeskUpdate-Treiberverwaltung PXE 2.1 Boot-Code Wake up aus S5-Modus (Off) WoL (Wake on LAN) Intel® vPro™ Technologie iAMT 14.0 (abhängig von CPU)
Manageability-Software	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management
DeskView-Komponenten	Inventory Management BIOS Management Driver Management Security Management Alarm Management
Unterstützte Standards	WMI (Windows Management Instrumentation) PXE (Preboot Execution Environment) DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) CIM (Common Information Model) WBEM (Web Based Enterprise Management) BootP (made4you)
Manageability, Link	http://www.fujitsu.com/fts/manageability

Sicherheit

Physische Sicherheit	Kensington-Schloss-Unterstützung
System- und BIOS-Sicherheit	Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS EraseDisk Trusted Platform Module (TPM 2.0)
Benutzersicherheit	Festplattenpasswort BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor Integrierter Fingerprint-Sensor (Option) Smartcard-Leser (optional) SystemLock BIOS SmartCard-Sicherheit AuthConductor Client Basic (sichere Authentifizierungslösung)
Sicherheit – Hinweise	Die im Produkt enthaltenen Sicherheitsfunktionen allein schützen nicht vor allen Eindringversuchen und Cyberangriffen. Für ein insgesamt ausreichendes IT-Sicherheitsniveau müssen unabhängig von den verfügbaren Systemkonfigurationsmöglichkeiten weitere IT-Sicherheitsmaßnahmen (z. B. zusätzliche Virens Scanner-Einstellungen, Firewall, Zugriffsrechte management, Verschlüsselung usw.) getroffen werden. Daher liegt die alleinige Verantwortung für die IT-Sicherheit für das Produkt beim jeweiligen Benutzer/Administrator des Produkts.

Verpackungsinformationen**Garantie**

Garantiedauer	2 Jahre (für Länder in EMEA)
Garantieart	Bring-in Service / Collect & Return-Service (vom Land abhängig)
Garantiebedingungen und -bestimmungen	http://www.fujitsu.com/warranty
Digitale Fehlerbehebungen	Je nach Verfügbarkeit und nach der generischen Veröffentlichung des Produkts können Fehlerbehebungen und funktionserhaltende Patches für produktbezogene Software (Firmware) kostenlos vom technischen Support unter https://support.ts.fujitsu.com/ heruntergeladen werden, indem Sie die entsprechende Produktseriennummer eingeben. Die Anwendungssoftware, die zusammen mit dem Produkt geliefert wird, finden Sie direkt auf den Support-Websites des jeweiligen Softwareherstellers.

Product Support Services – die perfekte Ergänzung

Empfohlener Service	9 x 5, Antrittszeit: Nächster Arbeitstag
Ersatzteilverfügbarkeit	5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer

Garantie

Service-Weblink

<http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/>

Empfohlenes Zubehör

		Flexibilität, Erweiterbarkeit, Desktop-Ersatz, Investitionsschutz – das sind nur einige der Vorteile, die Ihnen die Docking-Angebote von Fujitsu bieten.	Bestellnummer: FPCPR401BP
USB-Typ-C-Port-Replikator 2		Schließen Sie Ihre Peripheriegeräte an. Stimmen Sie Ihr Gerät auf die anfallenden Aufgaben ab. Der universelle USB-C-Anschluss hilft Ihnen, Ihre Peripheriegeräte auf einfache Weise anzuschließen. Vervielfachen Sie Ihre USB-Ports, um Ihre Peripheriegeräte und Ihr externes Display über HDMI, DisplayPort oder VGA anzuschließen. Außerdem können Sie Ihre externen USB-Geräte aufladen, ohne ein zusätzliches Ladegerät zu benötigen.	Bestellnummer: S26391-F3327-L100
STYLISTIC Q7311-, Q7310- und STYLISTIC Q5010-Familien-Cradle		Flexibilität, Erweiterbarkeit, Desktop-Ersatz, Investitionsschutz – das sind nur einige der Vorteile, die Ihnen die Docking-Angebote von Fujitsu bieten.	Bestellnummer: S26391-F3397-L100
USB-Typ-C-Netzteil		Laden Sie Ihr Notebook oder Tablet im Büro, zu Hause oder unterwegs auf einfache Weise mit dieser USB-Typ-C-Energiequelle auf.	Bestellnummer: S26391-F3326-L502
LAN Conversion Cable (USB to LAN) for STYLISTIC Q		The FUJITSU USB Type-A to LAN Conversion Cable enables you to connect your compatible STYLISTIC Tablet to a wired network connection. GBit-LAN via USB conversion cable is limited to 480 Mbit/s due to USB 2.0 specification. (Picture similar to product)	Bestellnummer: S26391-F3398-L840
AES-Stift		Seien Sie kreativer als je zuvor dank des natürlichen Schreibgefühls mit dem AES-Stift mit Ersatzspitzen. Durch die hauchdünne Spitze fühlt sich das Schreiben oder Unterzeichnen auf dem Tablet genauso natürlich wie auf Papier an. Der Stift passt in das integrierte Stiftfach des Geräts.	Bestellnummer: S26391-F3389-L500
Car Adapter USB-C-QC		Ein Kfz-Adapter für alle Geräte. Unabhängig von der Lademethode Ihres Mobilgeräts erfüllt dieser Kfz-Adapter alle wichtigen Erfordernisse und Standards für das schnelle, herstellerunabhängige Laden von Notebooks und allen Mobilgeräten. Der Car Adapter USB-C-QC unterstützt USB-PD mit PPS, Quick Charge (QC) sowie das Aufladen von Apple- und Samsung-Geräten.	Bestellnummer: S26391-F2613-L630
Bumper Case Kit		The protective bump case kit is designed to prevent damages to your STYLISTIC Q7. Openings of the cover allow you to access all ports and buttons whilst the hand strap on the back of the case gives you a firm grip while working with your tablet outside the office. The integrated stand solution enhances your productivity.	Bestellnummer: S26391-F3396-L200
		The Folio Cover for the STYLISTIC Q7311 and Q7310 is a thin, tailored protective sleeve for your Fujitsu tablet. It keeps the device safe from damage on the go, and brings a touch of style to your daily work. It can even be used as a stand if you need to display a presentation or watch a clip and fits even the device is connected to its keyboard dock. Inclination stand style 120 to 150 degree	Bestellnummer: S26391-F3509-L100

Beleuchtete Docking-Tastatur
für STYLISTIC Q7311



Flexibilität, Erweiterbarkeit, Desktop-Ersatz, Investitionsschutz – das sind S26391-F3399-L2**
nur einige der Vorteile, die Ihnen die Docking-Angebote von Fujitsu bieten.

Weiterführende Informationen

Zusätzlich zu FUJITSU Tablet STYLISTIC Q7311, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

Fujitsu Portfolio

Basierend auf Industrie Standards bietet Fujitsu ein vollständiges IT Portfolio von Hard- und Software Produkten, über Services, Lösungen und Cloud Angeboten, von Endgeräten bis Rechenzentrums-lösungen, sowie ein breites Spektrum an IT Geschäftslösungen und Cloudangeboten. Dies ermöglicht unsere Kunden, dass für sie optimale IT Liefermodellen zu nutzen, um somit die Unternehmensflexibilität und – Effizienz zu steigern.

Produkte

<http://www.fujitsu.com/de/products/>

Software

<http://www.fujitsu.com/de/products/software/>

Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über FUJITSU Tablet STYLISTIC Q7311, kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.
<http://www.fujitsu.com/de/products/computing/pc/tablets/>

Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter:
<http://www.fujitsu.com/de/about/local/social-responsibility/environment-care/>



Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte der jeweiligen Inhaber sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/emeia/resources/navigation/terms-of-use.html>
Copyright 2022 Fujitsu Technology Solutions GmbH

Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Kontakt

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany
Telefon: 00800 37210000*
E-Mail: cic@ts.fujitsu.com
Website: <http://www.fujitsu.com/de>
2022-05-12 EM-DE
* Kostenfrei aus allen Netzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte der jeweiligen Inhaber sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/emeia/resources/navigation/terms-of-use.html>
Copyright 2022 Fujitsu Technology Solutions GmbH